Návod na obsluhu


Lampa osvetľovacia a signalizačná STĹPOVÁ (70×70 - 100×100)

PROXIMA
ELECTRONICS

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE

Lampa osvetľovacia a signalizačná STĹPOVÁ tvorí zakončenie hranatého stĺpika s rozmermi od 70 × 70 mm do 100 × 100 mm. Rozmer otvoru v stĺpiku musí byť minimálne 64 × 64 mm. Lampa je napájaná napätím 12-24V AC/DC alebo 230V AC (oranžová), 12V AC/DC (biela).

Lampa plní osvetľovaciu aj signalizačnú funkciu. Pri otváraní brány sa lampa prepne do režimu signalizácie. Lampa má vstavaný prerušovač (blikač), ktorý umožňuje prerušované svietenie s frekvenciou 1 Hz (v signalizačnom režime).



5. ŠPECIFIKÁCIA

Parameter	Hodnota
Napájanie oranžových LED diód	12-24V AC/DC, 230V AC
Napájanie bielych LED diód	12-24V AC/DC
Maximálny príkon pri 230V AC	2,5W
Prúdový odber oranžových LED diód	12V - 170mA, 24V - 80mA
Prúdový odber bielych LED diód	12V - 200mA, 24V - 100mA
Frekvencia blikania	1 Hz
Prevádzková teplota	od -20° do +60°C
Trieda krytia	IP54
Rozmery stĺpika	70 × 70 mm - 100 × 100 mm
Rozmery lampy	nad stĺpikom: 103 × 103 × 26 mm, v stĺpiku: 64 × 64 × 20 mm
Hmotnosť	253 g

2. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Výrobok je určený výlučne na použitie na účely, pre ktoré bol navrhnutý. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.
2. Nedodržanie pokynov môže viesť k nesprávnej montáži, čo môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo ohroziť život používateľa.
3. Proxima Sp.j. nenesie zodpovednosť za nehody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania alebo neodbornej inštalácie zariadenia.
4. Pred začatím montáže alebo údržby zariadenia je potrebné odpojiť napájanie.
5. Montáž a technické preberacie skúšky musí vykonávať výlučne špecializovaný personál, ďalej označovaný ako Inštalatér.
6. Príprava vodičov, montáž, elektrické zapojenia a technické preberanie musia byť vykonané v súlade so zásadami správneho a bezpečného vykonávania technických prác a pri dodržaní platných predpisov.
7. Používateľom sa zakazuje vykonávať akékoľvek činnosti okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené a opísané v návode. Na účely opráv, zmeny nastavení alebo mimoriadnej údržby je potrebné obrátiť sa na Inštalatéra. Vyžaduje sa pravidelná kontrola technického stavu zariadenia.
8. Obalové materiály (plasty, polystyrén a pod.) nenechávajte v dosahu detí, pretože predstavujú vážne riziko ohrozenia.

4. POKYNY PRE MONTÁŽ

1. Lampu je potrebné namontovať na dobre viditeľnom mieste.
2. Lampu je potrebné pripojiť k výstupu riadiacej jednotky určenému pre signalizačnú lampu.
3. Smer svietenia by mal byť nasmerovaný do priestoru, na ktorý sa upozorňuje.
4. Vodiče je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením (napr. pomocou chráničiek alebo ochranných rúrok).
5. Pri vonkajšej inštalácii je potrebné zabezpečiť správne utesnenie krytu.
6. Elektrické zapojenia je potrebné vykonať podľa návodu.
7. Po ukončení montáže skontrolujte správnosť činnosti zariadenia.
8. V lampe sa môže vyskytovať nebezpečné napätie 230V AC.
9. Zakazuje sa súčasné napájanie oranžových LED diód z dvoch zdrojov (12-24V AC/DC a 230V AC).

3. INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA

Používateľ by mal:

- používať zariadenie v súlade s jeho určením,
- sledovať, či zariadenie funguje podľa určenia,
- hlásiť Inštalatérovi akékoľvek nezrovnalosti v činnosti zariadenia – zmenu v činnosti, chýbajúce svetlo, prepálenie, poškodenie,
- udržiavať kryt lampy v čistote (zvonka, bez otvárania krytu, pri odpojenom napájaní, bez použitia detergentov/rozpúšťadiel, bez použitia tlakového čističa, bez použitia ostrých nástrojov),
- dodržiavať označenia a upozornenia umiestnené na zariadení.

Používateľovi sa zakazuje:


- svojvoľne otvárať, rozoberať alebo upravovať zariadenie,
- vykonávať opravy, výmenu súčiastok alebo zasahovať do elektrickej inštalácie,
- používať zariadenie v prípade jeho viditeľného poškodenia,
- zakrývať lampu / obmedzovať jej viditeľnosť,
- odstraňovať nečistoty z vnútra krytu,
- vykonávať údržbové práce bez odpojenia napájania.

6. MONTÁŽ ZARIADENIA

Pred začatím montáže sa oboznámte s návodom k výrobku.

1. Zložte klobúčik (vrchnák) stĺpika (ak je potrebné).
2. Zmerajte vnútorný rozmer stĺpika. Na základe tohto rozmeru upravte (zaskrutkujte alebo vyskrutkujte) pružinové rozpierky.
3. Vyznačte stred šírky stĺpika. Následne vyznačte rozmer od stredu imbusovej skrutky po spodok klobúčika lampy. Na základe týchto rozmerov vyvŕtajte v stĺpiku otvor Ø4 mm, ktorý slúži na pevnejšie zaklieštenie krytu vnútri stĺpika.
   Pomocou krížového skrutkovača rozoberte lampu zospodu. Následne otvorte kryt a pripojte napájanie. Lampa je napájaná napätím 12-24V AC/DC alebo 230V AC (oranžová), 12V AC/DC (biela).
4. Ak zariadenie, ku ktorému sa lampa pripája, nemá vstavaný prerušovač, môžete aktivovať prerušovač vstavaný v lampe zmenou polohy prepojky (jumpera) na doske.
5. Zloženú lampu zasuňte osovo do stĺpika (so stlačenými rozpierkami) tak, aby vyvŕtaný otvor súhlasil s imbusovou skrutkou lampy. V prípade problémov so zasunutím lampy nastavte rozpierky.
6. Vsuňte imbusový kľúč cez vyvŕtaný otvor a jemne doťahujte skrutku proti smeru hodinových ručičiek. Doťahujte citlivo – až kým lampa nebude stabilne usadená a nehybná v stĺpiku.





7. VYHLÁSENIE O ZHODE

CE

Výrobca (Proxima Spółka Jawna W.M. Fredrych, M. Fredrych so sídlom v Toruni) týmto vyhlasuje, že zariadenie je v zhode so smernicami **2014/30/EÚ** a **2014/35/EÚ**. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na internetovej adrese: www.proxima.pl/do-pobrania/lampy-sygnalizacyjne/.

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A LIKVIDÁCIA

Výrobca (Proxima Spółka Jawna W.M. Fredrych, M. Fredrych so sídlom v Toruni) je presvedčený, že nainštalované zariadenie bude správne fungovať mnoho rokov. Ak by sa však v priebehu 3 rokov od dátumu predaja vyskytli poruchy jeho činnosti z príčin, za ktoré zodpovedá výrobca, budú bezplatne odstránené. Výrobca podľa vlastného uváženia zariadenie bezplatne opraví alebo ho vymení za nové. V prípade ukončenia výroby daného zariadenia výrobca vykoná výmenu za najviac podobné zariadenie. Záruka sa vzťahuje na zariadenia zakúpené a nainštalované/používané na území Poľska a trvá 3 roky od dátumu predaja tovaru. Vykonanie záručnej opravy ani výmena zariadenia v rámci záruky nepredlžujú dobu záruky.

Záruka výrobcu sa nevzťahuje na: mechanické, tepelné, chemické poškodenia, zaliatie zariadenia, poškodenie alebo poruchu vzniknutú v dôsledku požiaru, povodne, úderu blesku či iných prírodných síl, vady vzniknuté z montáže, demontáže, konfigurácie nezodpovedajúcej návodu, poškodenia vzniknuté zásahom do zariadenia, vykonávaním úprav, používaním nezodpovedajúcim návodu, ako aj na všetky súčasti zariadenia, ktoré sa opotrebúvajú pri bežnom používaní, napr. batérie, akumulátory, žiarovky, poistky, obrusovanie potlače, škrabance vznikajúce počas prevádzky zariadenia.

Nenarušujte záručné plomby/identifikačné nálepky. Narušenie plomb/nálepiek má za následok stratu záručných nárokov. Zodpovednosť výrobcu je obmedzená na maloobchodnú hodnotu zariadenia uvedenú v cenníku výrobcu platnom v deň nahlásenia reklamácie. Výrobca nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo zničenie zariadenia vzniknuté z iných príčin ako z vád, ktoré sú mu vlastné, a nezodpovedá za škody spôsobené vadami výrobku. Nároky vyplývajúce zo záruky najmä nezahŕňajú právo domáhať sa náhrady ušlého zisku v súvislosti s poruchou zariadenia. V prípade zistenia, že zariadenie nefunguje z dôvodu vybitia batérií, môže záručný servis vymeniť batérie na žiadosť a náklady zákazníka.

Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje spotrebiteľské práva vyplývajúce z kogentných právnych predpisov. Zariadenie je potrebné zaslať spolu so záručným listom a popisom poruchy. Vzor reklamačného formulára sa nachádza na adrese: www.proxima.pl/do-pobrania-kategoria/zwrot-gwarancja-i-warunki-dostawy/.

Časti obalu (kartón, plast a pod.) sa likvidujú spolu s bežným komunálnym odpadom. Súčasti výrobku (kov, elektronické dosky, batérie atď.) je potrebné odovzdať do triedeného zberu. Spôsoby likvidácie zistite podľa predpisov platných v mieste inštalácie.

Údaje o výrobcovi: Proxima Spółka Jawna W.M. Fredrych, M. Fredrych, ul. Polna 23A, 87-100 Toruń, Poľsko, KRS: 0000112800, NIP: 9561939535, e-mail: sprzedaz@proxima.pl, tel.: 56 660 2000.
Preklad z poľského originálu. V prípade rozporu je rozhodujúce znenie výrobcu v poľskom alebo anglickom jazyku.